

# VAREN DOM

Navodila za kreiranje dogodkov in obvestil



# VAREN DOM

## Navodila za kreiranje dogodkov in obvestil

---

### KAZALO

1.	Ob sprožitvi alarma na mojih senzorjih želim prejeti SMS obvestilo.	4
2.	Ob vklopu ali izklopu Centralne enote želim prejeti SMS obvestilo.	4
3.	Obvestilo želim prejeti v primeru prekinitve povezave Centralne enote z omrežjem.	5
4.	Ko je potrebno zamenjati baterijo v senzorju (baterija je skoraj prazna), želim prejeti elektronsko sporočilo.	6
5.	Želim, da se centralna enota vsak dan vklopi ob 7.00 in izklopi ob 16 uri.	6
6.	Ob vsaki sprožitvi alarma na senzorju želim, da kamera zajame 2 minutni video posnetek.	7
7.	Želim, da kamera vsak dan med 8.00 in 16.00 uro, zajame sliko vsako polno uro.	8
8.	Želim prejeti MMS obvestilo s trenutno sliko kamere vedno, kadar se sproži alarm v senzorjih.	8
9.	Želim prejeti SMS obvestilo, če nekdo na daljincu pritisne (drži 3s) tipko [+] (znak za paniko).	9
10.	Želim zajeti 5 minutni video posnetek kamere vsak vikend (sob, ned) ob 12uri.	9
11.	Želim nastaviti dogodek, zajem slike vsako uro, ki bo začel veljati čez 14 dni in bo veljal samo 3 dni.	10
12.	Želim, da se v primeru alarma na senzorjih, pošlje SMS sporočilo trem družinskim članom.	11
13.	Želim, da ko moja kamera zazna gibanje - spremembo slike posname 30s video posnetek in pošlje SMS obvestilo.	11

## Dogodek ali Obvestilo

Če želite dodati Dogodek ali Obvestilo, v glavnem meniju kliknite možnost Dogodki in nato Dodaj dogodek.

Vsakemu dogodku je potrebno določiti ime, po katerem ga prepoznate.

Prav tako pa je potrebno določiti obdobje nadzora. Vnesite začetni datum in čas (polje Od) ter končni datum in čas, (polje Do) da določite obdobje nadzora in izvajanja dogodka. Polje Do je opcijsko.

Poljubno izberite nastavitve v zavihkih Dejanje, Proženje, Načrtovanje urnika in Obveščanje. Navodila za posamezne kombinacije se nahajajo v nadaljevanju.

Ko izpolnite vsa potrebna polja za nov dogodek, kliknite na gumb **Dodaj** in postopek ustvarjanja novega dogodka bo zaključen. Dogodek bi moral biti viden v **Listi dogodkov**.

**DOGODKI** **LISTA DOGODKOV** **DODAJ DOGODEK**

**Ime :**

**Od :**   **ob**   **ob**

**DEJANJA** **PROŽENJE** **NAČRTOVANJE URNIKA** **OBVEŠČANJE**

Dejanje	Naprava / čakalni čas	Ukaz (opcijsko)	Naročilo
<input type="text" value="Izberi dejanje"/>			<input type="button" value="-"/> <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="↑"/>

Izberi eno ali več dejanj ki bodo izvršeni.

V Nadaljevanju so predstavljeni najbolj tipični scenariji pri kreiranju dogodkov in obvestil.

## 1. Ob sprožitvi alarma na mojih senzorjih želim prejeti SMS obvestilo.

V zavihku *Proženje* izberite možnost **Alarm**. V zavihku *Obveščanje* vnesite mobilno številko, na katero želite prejemati SMS obvestila. V zavihku *Dejanje* in *Načrtovanje urnika* ni potrebno nastavljati dodatnih nastavitev.

**Opomba:** Številka mora biti v zapisu +(področna koda) (telefonska številka).

The screenshot shows a web interface for configuring an alarm system. It is divided into four tabs: DEJANJA, PROŽENJE, NAČRTOVANJE URNIKA, and OBVEŠČANJE. The 'PROŽENJE' tab is active, showing options for 'Alarm', 'Naprava', and 'Sensor'. The 'OBVEŠČANJE' tab is also active, showing options for 'E-mail', 'SMS', and 'MMS'. The SMS field contains the number '+38631234567'. The interface includes a 'Več opcij' button and a 'Naročilo' section with minus, plus, and up/down arrows. A note at the bottom of the 'OBVEŠČANJE' tab reads: 'Če hočete biti obveščeni ob vsakem dogodku, vstavite svoj e-mail ali mobilno telefonsko številko. Opomba: Številka mora biti v zapisu+(področna koda) (telefonska številka).'

## 2. Ob vklopu ali izklopu Centralne enote želim prejeti SMS obvestilo.

Če želite prejemati obvestila ob izklopu in vklopu alarma morate ustvariti dva dogodka.

Za prejem obvestila pri Vklupu alarma centralne v zavihku *Proženje* izberite možnost **Vklop alarma**, v zavihku *Obveščanje* vnesite mobilno številko, na katero želite prejemati SMS obvestila. V zavihku *Dejanje* in *Načrtovanje urnika* ni potrebno nastavljati dodatnih nastavitev.

**Opomba:** Številka mora biti v zapisu +(področna koda) (telefonska številka).

This screenshot is identical to the one above, but the 'Proženje' dropdown menu is set to 'Vklop alarma' instead of 'Alarm'. The rest of the interface, including the 'OBVEŠČANJE' tab with the SMS number '+38631234567', remains the same.

Za prejem obvestila pri Izklopu alarma centralne v zavihku *Proženje* izberite možnost **Izklop alarma**, v zavihku *Obveščanje* vnesite mobilno številko, na katero želite prejemati SMS obvestila. V zavihku *Dejanje* in *Načrtovanje urnika* ni potrebno nastavljati dodatnih nastavitev.

**Opomba:** Številka mora biti v zapisu +(področna koda) (telefonska številka).

The image shows a web interface for configuring alarm settings. It consists of four panels arranged in a 2x2 grid, each with a tabbed header: DEJANJA, PROŽENJE, NAČRTOVANJE URNIKA, and OBVEŠČANJE.

- Top-left panel (DEJANJA):** Shows options for 'Dejanje' (Izberi dejanje), 'Naprava / Čakalni čas', 'Ukaz (opcijsko)', and 'Naročilo'. A note at the bottom says 'Izberi eno ali več dejanj ki bodo izvršeni.'
- Top-right panel (PROŽENJE):** Shows 'Proženje' (Izklop alarma), 'Naprava' (centralna enota), and 'Senzor'. A note at the bottom says 'Definiraj alarm, ki bo sprožil dogodek.'
- Bottom-left panel (NAČRTOVANJE URNIKA):** Shows 'Obdobje' set to 'Noben'. A note at the bottom says 'Dogodek nima urnika.'
- Bottom-right panel (OBVEŠČANJE):** Shows notification preferences for 'E-mail', 'SMS' (+38631234567), and 'MMS'. A note at the bottom says 'Če hočete biti obveščeni ob vsakem dogodku, vstavite svoj e-mail ali mobilno telefonsko številko. Opomba: Številka mora biti v zapisu+(področna koda) (telefonska številka).'

### 3. Obvestilo želim prejeti v primeru prekinitve povezave Centralne enote z omrežjem.

Za obvestilo v primeru izpada internetne povezave ali elektrike, v zavihku *Proženje* izberite možnost **Izpad povezave**. V zavihku *Obveščanje* pa vnesete kontaktne podatke, kamor želite prejemati obvestila (elektronski naslov ali mobilno številko). V zavihku *Dejanje* in *Načrtovanje urnika* ni potrebno nastavljati dodatnih nastavitev.

**Opomba:** Številka mora biti v zapisu +(področna koda) (telefonska številka).

This screenshot is identical to the one above, but with the 'Proženje' dropdown menu set to 'Izpad povezave' instead of 'Izklop alarma'. The rest of the interface, including the notification settings and notes, remains the same.

4. Ko je potrebno zamenjati baterijo v senzorju (baterija je skoraj prazna), želim prejeti elektronsko sporočilo.

Če želite prejeti elektronsko sporočilo, v primeru skoraj prazne baterije senzorja, v zavihku *Proženje* izberite možnost **Alarm baterija**, v zavihku *Obveščanje* pa vnesite vaš elektronski naslov. V zavihku *Dejanje* in *Načrtovanje urnika* ni potrebno nastavljati dodatnih nastavitev.

5. Želim, da se centralna enota vsak dan vklopi ob 7.00 in izklopi ob 16 uri.

Za vklop in izklop centralne enote morate ustvariti dva dogodka.

Za avtomatski vklop centralne enote v zavihku *Dejanje* izberite možnost **Vklop alarma centralne enote**. V zavihku *Načrtovanje urnika* za **Obdobje** izberite **Dan**. V zavihku *Proženje* in *Obveščanje* ni potrebno nastavljati dodatnih nastavitev.

Da se dogodek izvede točno ob 7:00 uri, v polju **Od:** uro nastaviti na **7:00**.

Za avtomatski izklop centralne enote v zavihku *Dejanje* izberite možnost **Izklop alarma centralne enote**. V zavihku *Načrtovanje urnika* za **Obdobje** izberite **Dan**. V zavihku *Proženje* in *Obveščanje* ni potrebno nastavljati dodatnih nastavitvev.

Da se dogodek izvede točno ob 16:00 uri, v polju **Od:** uro nastaviti na **16:00**.

The image displays four screenshots of a web interface for configuring an alarm event. Each screenshot shows a different tab: 'DEJANJA', 'PROŽENJE', 'NAČRTOVANJE URNIKA', and 'OBVEŠČANJE'. The 'DEJANJA' tab shows 'Izklop alarma cen' selected. The 'PROŽENJE' tab shows 'Izberi proženje' selected. The 'NAČRTOVANJE URNIKA' tab shows 'Obdobje: Dan' selected. The 'OBVEŠČANJE' tab shows 'E-mail', 'SMS', and 'MMS' options. The interface also includes fields for 'Ime', 'Od', and 'Do' times, and a 'Naročilo' section with '+' and '-' buttons.

## 6. Ob vsaki sprožitvi alarma na senzorju želim, da kamera zajame 2 minutni video posnetek.

V zavihku *Dejanje* izberite možnost **Snemaj video**. V primeru, da imate več kamer izberite za katero kamero želite nastaviti dogodek. Izberite tudi koliko časa želite, da se posnetek zajema (npr. 2 minuti). Da se zajem slike sproži v primeru alarma senzorja, je potrebno v zavihku *Proženje* izbrati možnost **Alarm**. V zavihku *Načrtovanje urnika* in *Obveščanje* ni potrebno nastavljati dodatnih nastavitvev.

The image displays four screenshots of a web interface for configuring a video recording alarm event. Each screenshot shows a different tab: 'DEJANJA', 'PROŽENJE', 'NAČRTOVANJE URNIKA', and 'OBVEŠČANJE'. The 'DEJANJA' tab shows 'Snemaj video' selected. The 'PROŽENJE' tab shows 'Alarm' selected. The 'NAČRTOVANJE URNIKA' tab shows 'Obdobje: Noben' selected. The 'OBVEŠČANJE' tab shows 'E-mail', 'SMS', and 'MMS' options. The interface also includes fields for 'Ime', 'Od', and 'Do' times, and a 'Naročilo' section with '+' and '-' buttons.

## 7. Želim, da kamera vsak dan med 8.00 in 16.00 uro, zajame sliko vsako polno uro.

V zavihku *Dejanje* izberite možnost **Zajem slike**. V primeru, da imate več kamer izberite za katero kamero želite nastaviti dogodek. V zavihku *Načrtovanje urnika* za **Obdobje** izberite možnost **Ura**. V zavihku *Proženje* in *Obveščanje* ni potrebno nastavljati dodatnih nastavitev.

Da se dogodek izvede med 8:00 in 16:00 uro, v polju **Od:** uro nastaviti na **8:00**, v polju **Do:** pa nastavite uro na **16:00**.

Kamera bo vsako polno uro med 8:00 in 16:00 zajela sliko.

The image displays four screenshots of a web interface for configuring camera actions, arranged in a 2x2 grid. Each screenshot shows a different tab selected in the top navigation bar: DEJANJA, PROŽENJE, NAČRTOVANJE URNIKA, and OBVEŠČANJE.

- Top-left screenshot (DEJANJA):** Shows the 'Dejanje' (Action) configuration. The 'Ime' (Name) field contains 'Zajem slike'. The 'Od' (From) field is set to '27/01/2011 ob 08:00' and the 'Do' (To) field is set to 'ob 16:00'. Under the 'Dejanje' tab, the 'Zajemi sliko' (Take picture) option is selected. The 'Naprava / Čakalni čas' (Device / Wait time) is set to 'Kamera1'. There are also fields for 'Ukaz (opcijsko)' and 'Naročilo'.
- Top-right screenshot (PROŽENJE):** Shows the 'Proženje' (Trigger) configuration. The 'Ime' field contains 'Zajem slike'. The 'Od' and 'Do' fields are set to '27/01/2011 ob 08:00' and 'ob 16:00'. Under the 'Proženje' tab, the 'Izberi proženje' (Select trigger) option is selected. The 'Naprava' and 'Sensor' fields are also visible.
- Bottom-left screenshot (NAČRTOVANJE URNIKA):** Shows the 'Načrtovanje urnika' (Schedule) configuration. The 'Ime' field contains 'Zajem slike'. The 'Od' and 'Do' fields are set to '27/01/2011 ob 08:00' and 'ob 16:00'. Under the 'Načrtovanje urnika' tab, the 'Obdobje' (Period) is set to 'Ura' (Hour). A 'Več opcij' (More options) link is visible.
- Bottom-right screenshot (OBVEŠČANJE):** Shows the 'Obveščanje' (Notification) configuration. The 'Ime' field contains 'Zajem slike'. The 'Od' and 'Do' fields are set to '27/01/2011 ob 08:00' and 'ob 16:00'. Under the 'Obveščanje' tab, there are input fields for 'E-mail', 'SMS', and 'MMS'. A note at the bottom states: 'Če hočete biti obveščeni ob vsakem dogodku, vstavite svoj e-mail ali mobilno telefonsko številko. Opomba: Številka mora biti v zapisu+(področna koda) (telefonska številka).'

## 8. Želim prejeti MMS obvestilo s trenutno sliko kamere vedno, kadar se sproži alarm v senzorjih.

V zavihku *Dejanje* lahko izberete **Snemaj video** ali **Zajemi sliko**. V obeh primerih boste v obliki MMS dobili trenutno sliko kamere. Na strežnik pa se bo, v prvem primeru posnel 30s video posnetek, v drugem pa se bo shranila le slika.

V zavihku *Proženje* izberite možnost **Alarm** in v zavihku *Obveščanje* vnesite mobilno telefonsko številko na katero želite prejeti MMS obvestilo. V zavihku *Načrtovanje urnika* ni potrebno nastavljati dodatnih nastavitev.

**Opomba:** Številka mora biti v zapisu + (področna koda) (telefonska številka).

The screenshot shows a web interface for configuring an alarm system. It is divided into four main sections: DEJANJA (Actions), PROŽENJE (Sensors), NAČRTOVANJE URNIKA (Scheduling), and OBVEŠČANJE (Notifications).  
 - In the DEJANJA section, 'Snemaj video' is selected under 'Dejanje', 'Kamera1' under 'Naprava / Čakalni čas', and '30 sekund' under 'Ukaz (opcijsko)'.  
 - In the PROŽENJE section, 'Alarm' is selected under 'Proženje', and 'centralna enota' under 'Naprava'.  
 - In the OBVEŠČANJE section, 'Noben' is selected under 'Obdobje'.  
 - In the bottom right section, the 'MMS' notification method is selected, with the phone number '+38621234567' entered.

9. **Želim prejeti SMS obvestilo, če nekdo na daljincu pritisne (drži 3s) tipko [+]** (znak za paniko).

V zavihku Proženje izberite možnost **Panika**. V zavihek Obveščanje pa vnesite svojo mobilno telefonsko številko, na katero želite prejemati SMS obvestila.

V zavihku Dejanja in Načrtovanje urnika ni potrebno ničesar nastaviti.

**Opomba:** Številka mora biti v zapisu +(področna koda) (telefonska številka).

This screenshot shows the same configuration interface as above, but with adjustments for step 9:  
 - In the DEJANJA section, 'Izberi dejanje' is selected under 'Dejanje'.  
 - In the PROŽENJE section, 'Panika' is selected under 'Proženje', and 'centralna enota' remains under 'Naprava'.  
 - In the OBVEŠČANJE section, 'Noben' remains selected under 'Obdobje'.  
 - In the bottom right section, the 'SMS' notification method is now selected, with the phone number '+38631234567' entered.

10. **Želim zajeti 5 minutni video posnetek kamere vsak vikend (sob, ned) ob 12uri.**

V zavihku Dejanje izberite možnost **Snemaj**. V primeru, da imate več kamer v seznamu izberite tisto, za katero želite nastaviti snemanje. Izberite tudi koliko minut posnetka z kamere želite zajeti (npr. 5 minut).

V zavihku Načrtovanje urnika za **Obdobje** izberite možnost **Dan**. Da bo izbrana kamera zajela posnetek samo na določen dan, ga označite z kljukico (npr: kljukico dodate pred soboto – S in nedeljo - N).

V zavihku Proženje in Obveščanje ni potrebno nastavljati dodatnih nastavitvev.

Če želite, da se zajem posnetka sproži točno ob 12 uri, je potrebno v polje **Od:** uro nastaviti na 12:00.

11. **Želim nastaviti dogodek, zajem slike vsako uro, ki bo začel veljati čez 14 dni in bo veljal samo 3 dni.**

V zavihku *Dejanje* izberite možnost **Zajem slike**. V primeru, da imate več kamer, v seznamu izberite tisto za katero želite nastaviti snemanje. V zavihku *Načrtovanje urnika* za **Obdobje** izberite možnost **Dan**. V zavihku *Proženje* in *Obveščanje urnika* ni potrebno nastavljati dodatnih nastavitvev.

V polju **Od:** in **Do:** izberite datum s katerim želite, da se dogodek začne izvajati (primer: 10/02/2011) in datum s katerim želite, da se preneha izvajati (primer: 13/02/2011).

## 12. Želim, da se v primeru alarma na senzorjih, pošlje SMS sporočilo trem družinskim članom.

V zavihku *Proženje* izberite možnost **Alarm** in v zavihek *Obveščanje* vnesite mobilne telefonske številke, na katero želite prejemati SMS obvestila. V zavihku *Dejanje* in *Načrtovanje urnika* ni potrebno nastavljati dodatnih nastavitev.

Za dodajanje dodatnih mobilnih telefonskih števil pritisnite na [+]. Vpišete lahko do 5 telefonskih števil.

**Opomba:** Številka mora biti v zapisu +(področna koda) (telefonska številka).

The screenshot displays a web interface for configuring an alarm system. It is divided into four tabs: DEJANJA, PROŽENJE, NAČRTOVANJE URNIKA, and OBVEŠČANJE. The 'PROŽENJE' tab is active, showing 'Alarm' selected under 'Proženje' and 'centralna enota' under 'Naprava'. The 'OBVEŠČANJE' tab is also active, showing a list of phone numbers for SMS notifications: +38631234567, +38637654321, and +38630101010. A red box highlights the '+' button next to the numbers. The 'DEJANJA' tab shows 'Izberi dejanje' and 'Naročilo' options. The 'NAČRTOVANJE URNIKA' tab shows 'Obdobje' set to 'Noben'. The interface includes instructions and a note: 'Če hočete biti obveščeni ob vsakem dogodku, vstavite svoj e-mail ali mobilno telefonsko številko. Opomba: Številka mora biti v zapisu+(področna koda) (telefonska številka).'

## 13. Želim, da ko moja kamera zazna gibanje - spremembo slike posname 30s video posnetek in pošlje SMS obvestilo.

V zavihku *Dejanje* izberite možnost **Snemaj video**. V primeru, da imate več kamer, izberite tisto za katero želite nastaviti snemanje. Izberite tudi koliko sekund posnetka z kamere želite zajeti (npr. 30 sekund).

V zavihku *Proženje* izberite možnost **Zaznano gibanje** (*Motion detection*). V primeru, da imate več kamer v seznamu izberite želeno.

V zavihku *Obveščanje* vnesite mobilno telefonsko številko, na katero želite prejemati SMS obvestila.

**Opomba:** Številka mora biti v zapisu +(področna koda) (telefonska številka).

**Opomba:** Kamera za zaznavanje gibanja dejansko spremlja le spremembo slike, zato se že manjša sprememba na sliki (npr. pooblačitev – sprememba svetlobe v prostoru) odraža kot zaznano gibanje. Za natančno detekcijo gibanja priporočamo uporabo posebnega Senzorja za gibanje.

V zavihku *Načrtovanje urnika* ni potrebno nastavljati dodatnih nastavitev.

The screenshot displays the same web interface as above, but with different settings. In the 'PROŽENJE' tab, 'Zaznano gibanje' is selected under 'Proženje' and 'Kamera1' is selected under 'Naprava'. In the 'OBVEŠČANJE' tab, the SMS notification list now only contains the number +38631234567. A red box highlights the '+' button next to this number. The 'DEJANJA' tab shows 'Snemaj video' selected under 'Dejanje' and '30 sekund' selected under 'Ukaz (opcijsko)'. The 'NAČRTOVANJE URNIKA' tab shows 'Obdobje' set to 'Noben'. The interface includes instructions and a note: 'Če hočete biti obveščeni ob vsakem dogodku, vstavite svoj e-mail ali mobilno telefonsko številko. Opomba: Številka mora biti v zapisu+(področna koda) (telefonska številka).'



Za napake v tisku ne odgovarjamo.  
Pridružujemo si pravico do sprememb. Slike so simbolične.